

ICM310AX

LEGIC 模块



产品介绍

ICM310AX-TTL 模块是基于 LEGIC SM-4200 芯片开发的 13.56MHz 读写卡模块，支持获取 FELICA, HID iCLASS, LEGIC, MIFARE, ICODE 等卡片序列号，并支持 LEGIC 卡相关的读写操作。模块还可设置和读取模块地址，波特率，序列号等。提供 TTL 串口通讯，体积小，结构紧凑，坚固耐用，非常适用内嵌与手持机、平板电脑、智能锁、移动设备，门禁、快递、物流等应用领域。

产品型号

型号	接口	电压	支持卡类型
ICM310AX-TTL(B27)	TTL	5V	支持 FELICA,HID iCLASS,LEGIC,MIFARE ,ICODE 等卡

管脚定义

管脚名称	符号	描述
J1		
Pin1	NCC	空脚
Pin2	NCC	空脚
Pin3	LED	LED
J2		
Pin1	RESET	
Pin2	CRX	数据接收端
Pin3	CTX	数据发送端
Pin4	GND	接地
Pin5	VCC	电源
J3		
Pin1	GND	接地
Pin2	TX	数据发送端

全国咨询热线：0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：www.zkradio.com

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有有改动，恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网