

EC101

红外感应出门开关



产品介绍

EC101 系列红外感应出门开关是一款基于红外技术的自动控制开关门产品，通过感应外界散发的红外热量实现其自动控制功能，能够快速开启自动门、防盗报警器等各种电器设备。采用超低功耗设计，可以串联在灯具照明回路，单极性控制。

产品型号

| 型号 | 说明 |
|--------------------|-------------------------------------|
| EC101-1 (手印) | 长 115*宽 70*高 38mm (公差±3mm) 红外感应出门开关 |
| EC101-2 (No Touch) | |

产品特性

- 1、经久耐用，简约美观，适合多种门禁；
- 2、金属材质，开门自复位，WIFI 无线红外感应；
- 3、适合多种色调环境场所。

产品参数

| 参数 | 说明 |
|------|---------------|
| 开关电压 | DC 9 ~ 16V |
| 额定电流 | 2A |
| 工作温度 | -20°C ~ +50°C |
| 存储温度 | -20°C ~ +65°C |
| 工作湿度 | 10%-90% |
| 外壳材质 | 不锈钢 |

接线定义

| 类型 | 接线颜色 | 说明 |
|-------|------|-----|
| EC101 | 红色 | 12V |
| | 黑色 | GND |
| | 黄色 | ON |
| | 白色 | COM |
| | 绿色 | NC |

全国咨询热线：0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：www.zkradio.com

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有改动，恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网